FIVISA

Rele din 3P + N 400V sobre y sub tension max:63A - CF3902



CÓDIGO: CF3902

MARCA: Carfil

DESCRIPCIÓN: Relé DIN de 3P + N para control de sobre y subtensión en sistemas trifásicos de 400V + N, no pudiendo utilizarse en redes 2 × 230V ni 3 × 230V. Equipado con visor digital de voltaje y corriente, soporta una corriente máxima de 63A y cuenta con un tiempo de retardo ajustable de 0,1s a 30s (configuración predeterminada de 0,5s). Equipo diseñado para su uso exclusivo en redes trifásicas con neutro, debiendo respetarse estrictamente el esquema de conexionado indicado por el fabricante. El incumplimiento de esta condición puede provocar daños en bienes, equipos y personas. El relé no secciona el neutro, actuando únicamente sobre las fases. Debe instalarse obligatoriamente con protección termomagnética y protección diferencial aguas arriba, conforme a las normativas eléctricas vigentes.

CARACTERÍSTICAS:

Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden, en algunos casos, no coincidir exactamente con el producto final.
Las descripciones y detalles de los artículos ofrecidos, son meramente informativos y pueden no coincidir en un todo con el producto final