

Multimetro digital detector voltaje sin contacto - F40030





CÓDIGO: F40030

MARCA: Fluke

DESCRIPCIÓN:

Multímetro digital True RMS diseñado para electricistas que trabajan en entornos exigentes. Incorpora tecnología VoltAlertTM para detección de voltaje sin contacto, función AutoVolt para selección automática de voltaje CA/CC, y entrada de baja impedancia para evitar lecturas falsas por voltaje fantasma. Mide voltaje(0,1V a 600V), corriente (6.000 A / 0.001 A 10.00 A / 0.01 A), resistencia (40.00 MO / 0.01 MO), continuidad(20 O- 250 O), frecuencia (50.00 kHz / 0.01 Hz) y capacitancia (rango de 1 nF a 500 μ F), con registro de valores mínimo, máximo y promedio. Alimentado por una batería de 9V, ofrece una precisión de ±2,0 % + 3 (CC, 45 Hz a 500 Hz) y cuenta con indicador de batería baja. Su pantalla retroiluminada mejora la visibilidad en áreas oscuras, y su diseño compacto y ergonómico (167 × 84 × 46 mm, 550 g) permite uso con una sola mano. Clasificación de seguridad CAT III 600 V.

CARACTERÍSTICAS: Instrumentos-uso - De mano

Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden, en algunos casos, no coincidir exactamente con el producto final. Las descripciones y detalles de los artículos ofrecidos, son meramente informativos y pueden no coincidir en un todo con el producto final

CASA CENTRAL: Av. Uruguay 1280

Tel: 1888* - 2902 08 08

Whatsapp: 092 666 141

Fax: 2902 23 67





