

Multimetro digital T-RMS 20A VAC-DC, OHM, VC890C+ - VC0890



CÓDIGO: VC0890

MARCA: Victor

DESCRIPCIÓN: Tester digital T-RMS para medición de corriente alterna y continua, con indicación de polaridad, selección de rangos y protección contra sobrecarga. Cuenta con una pantalla LCD de 1999 cuentas, con luz de fondo para una lectura clara. Permite medir voltaje y corriente en CA/CC, resistencia, capacitancia, frecuencia, temperatura, transistores, diodos y continuidad. Valores por funciones: Voltaje DC (V): 200mV / 2V / 20V / 200V precisión: $\pm(0.5\%+3)$, y 1000V $\pm(0.8\%+10)$. Voltaje AC (V): 2V / 20V / 200V precisión: $\pm(0.8\%+5)$, y 750V $\pm(1.2\%+10)$. Corriente DC (A): 200 μ A / 2mA / 20mA precisión: $\pm(0.8\%+10)$, 200mA $\pm(1.2\%+8)$, y 20A $\pm(2.0\%+5)$. Corriente AC (A): 200mA precisión: $\pm(2.0\%+5)$, y 20A $\pm(3.0\%+10)$. Resistencia (O): 200O precisión: $\pm(0.8\%+5)$, 2kO / 20kO / 200kO / 2MO precisión: $\pm(0.8\%+3)$. 20MO precisión: $\pm(1.0\%+25)$. Dimensiones: 435×335×425cm. Peso: 400grs. Incluye dos pilas LR6 de 1.5V.

CARACTERÍSTICAS: Instrumentos-uso - De mano

Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden, en algunos casos, no coincidir exactamente con el producto final.
Las descripciones y detalles de los artículos ofrecidos, son meramente informativos y pueden no coincidir en un todo con el producto final